

# ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - SYSTÈME ARQ

## ARQ MASTER Surface // ARQ MASTER Back

### Control du système ARQ

**Avec une seule programmation au préalable du ARQ Master et l'assignation de la programmation des différents éclairages (presets) aux éléments du système, on peut contrôler chaque zone avec une seule touche.**

La programmation de l'équipement peut être modifiée en tout moment. Ceci permet avoir un système d'éclairage programmé pour être contrôlé de manière rapide, simple et d'autre côté, la flexibilité de pouvoir modifier l'éclairage de que soit nécessaire.

Grâce à un affichage, il permet la gestion et le contrôle des jusqu'à 128 préconfigurations de 128

canaux, avec leur temps.

Bouton disponible sur panne d'électricité et d'interface avec les autres éléments du réseau par l'intermédiaire du bus CAN.

Le système requiert nécessairement d'un Arq master, un minimum et un maximum.

Le système génère une sortie DMX 512 vers les gradateurs pour la gestion des canaux de puissance.

Équipe pour travailler en surface ou intégré.

Panneaux avec des couleurs personnalisées peut être fournis.



Références: 03200120  
03200121

*Poids* 0,8 Kg. // 1,45 Kg.

*Dimensions* 250x160x50 mm // 250x160x60 mm

*Finition extérieur* Gris (autres options)

*Alimentation* 12V 1Amp. (DC)

#### *Autres caractéristiques:*

Connexion Bornier internes

Protocole de communication CAN

Signal de sortie DMX 512 (1990)

Connecteur de sortie XLR 5 broches