

CONTRÔLE - ACCESSOIRES DMX

SPLITTER 1/8 // SPLITTER 1/4

Equipe distributeur de signal DMX-512, d'1 entrée et 8 sorties // d'1 entrée et 4 sorties

Les huit sorties (modèle 1/8) ou quatre sorties (modèle 1/4) sont optoisolées de l'entrée et entre elles. De la même manière, sont protégées contre surtensions.

Il dispose de leds indicateurs d'état. Un led de fonctionnement, un led indicateur de détection de DMX-512 et leds indicateurs de sortie DMX-512, de chaque une des sorties.

SPLITTER 1/8 est fourni dans une boîte, d'une unité pour montage en rack de 19" (modèle RACK) ou la version intégrable en gradateurs Murales (INTÉGRÉ).

SPLITTER 1/4 est fourni en fly-case (modèle BOX) ou la version intégrable en gradateurs Murales (INTÉGRÉ).



Références: 03000028

03000031



Références: 03000081

03000083

Poids 3.5 Kg. (modèle 1/8)

2.15 Kg. (modèle 1/4)

Dimensions 482x165x44 mm (modèle RACK)

128x218x80 mm (modèle BOX)

482x130x60 mm (modèle INTÉGRÉ)

Finition extérieur Noir

Alimentation Monophasée 230V 50Hz

Autres caractéristiques:

Puissance consommée 10W

Fusible de protection 5x20 1 A

Signales d'entrée DMX-512 1990

Connecteur d'entrée XLR-5

Signales de sortie DMX 512 1990

Connecteur de sortie XLR-5