

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - SYSTÈME ARQ

ARQ FADERS Surface // ARQ FADERS Back

Régulation du signal avec 8 potentiomètres

Avec une seule programmation au préalable du ARQ Master et l'assignation de la programmation des différents éclairages (presets) aux éléments du système, on peut contrôler chaque zone avec une seule touche.

Son but est de faciliter un accès rapide à un éclairage déterminé.

On recommande que son emplacement permette un contrôle visuel des différents éclairages à contrôler (Même si ce n'est pas indispensable, il sera d'une aide importante pour l'utilisateur final de voir qu'est ce qu'il est en train d'activer).

ARQ Fader est un élément identique a une ARQ

Key avec l'ajout de 8 potentiomètres pour le contrôle et régulation directe des canaux DMX. À partir du ARQ Fader on peut enregistrer de manière locale jusqu'à 8 presets différents.

Bouton disponible sur panne d'électricité et d'interface avec les autres éléments du réseau par l'intermédiaire du bus CAN.

Le système ARQ requiert un maximum de 4 ARQ Fader.

Équipe pour travailler en surface ou intégré.

Panneaux avec des couleurs personnalisées peut être fournis.



Références: 03200138
03200141

Poids 0,8 Kg. // 1,4 Kg.

Dimensions 250x160x50 mm // 250x160x60 mm

Finition extérieure Gris (autres options)

Alimentation 12V 1Amp. (DC)

Autres caractéristiques:

Connexion Bornier internes

Protocole de communication CAN

Signal de sortie DMX 512 (1990)

Connecteur de sortie XLR 5 broches

Directionement Mini-dips (unt-dec)



Adresse

C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain
Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es