

CONTRÔLE - ACCESSOIRES DMX

MIXER 2-1 (RACK) // MIXER 2-1 (BOX) // MIXER 2-1 (INTÉGRÉ)

Mixeur de deux canaux DMX-512 dans une seule sortie

Avec le sélecteur de canal DMX-512, se sélectionne le déplacement dans le mixage de deux signaux.

Les deux entrées et la sortie, sont optoisolées entre elles. De la même manière sont protégées contre surtensions.

L'équipe dispose de quatre leds indicateurs d'état.

Un led de fonctionnement, deux led indicateur de détection de DMX-512 et un led indicateur de sortie DMX-512.

Il est fourni dans une boîte, d'une unité pour montage en rack de 19" (modèle RACK) ou fly-case (modèle BOX) ou la version intégrable en gradateurs Murales (INTÉGRÉ).



Références: 03000029

03000033



Référence: 03000082

<i>Poids</i>	2,2 Kg. (RACK) // 2 Kg. (BOX)
<i>Dimensions</i>	482x200x44 mm (modèle RACK) 220x130x0,8 mm (modèle BOX) 482x130x60 mm (modèle INTÉGRÉ)
<i>Finition extérieur</i>	Noir
<i>Alimentation</i>	Monophasée 230V 50Hz

Autres caractéristiques:

- Puissance consommée 10W
- Fusible de protection 5x20 1 A
- Signales d'entrée DMX-512 1990
- Connecteur d'entrée XLR-5
- Signales de sortie DMX 512 1990
- Connecteur de sortie XLR-5