

CONTRÔLE - CONSOLES PROGRAMMABLES

NOCTURNE 12-3 DMX FLIGHTCASE

Equipe intégré: Gradateur+Pupitre+Changement de tension

Equipe intégré dans un flightcase composée par deux gradateurs modèle Power 6-3 SK, un pupitre Nocturne 12/24 DMX et un changement de tension pour connexion a des réseaux triphasées de 380V et 220V ou monophasées de 220V.



Référence: 24000030

Autres caractéristiques:

Alimentation Power 6/3 triphasée 220V ou 380V 50Hz	Magnétothermique de sorties 16Amp/Canal
Alimentation Nocturne 12/24 monophasée 220V 50Hz	Puissance absorbé Nocturne 10W
Charge minime par canal 100W	Fusible de protection Nocturne 5X20 0,5A
Charge maxime par canal 3000W	Connecteurs analogiques Sub D 15 broches
Charge maxime total 18.000W	Connecteurs numériques XLR-5 broches

CONTRÔLE - CONSOLES PROGRAMMABLES

NOCTURNE 12-3 DMX FLIGHTCASE

Equipe intégré: Gradateur+Pupitre+Changement de tension

Nocturne 12/24 DMX:

Pupitre de 12 ou 24 canaux.

Deux préparations manuelles de 12 ou 24 canaux.

Il peut enregistrer jusqu'à 12 chasser avec un maximum de 64 pas de chaque un.

Enregistrement de 144 scènes sur 24 canaux (12pages x 24canaux).

Time fade de 0,1 jusqu'à 60 secondes réglable par potentiomètre.

Reproduit des chasser de manière automatique a la vitesse fixée ou au rythme de la musique captée par le micro électret que incorpore.

Black Out instantané pour le blocage des sorties.

Mode Blind pour reprogrammer ou examiner une scène tant qu'elle se reproduise, sans altération de sorties.

En position Play les 12 potentiomètres inferieurs se transforment en submasters de scènes, en permettant la reproduction de plusieurs au même temps.

Sorties analogiques 0-10V y numérique DMX-512 (1990).

Gradateur Power 6-3 SK:

Gradateurs de 6 canaux de 3KW chaque un.

Sorties aux charges par une base double schuko par canal, protégé par un magnéto unipolaire de 16A par canal.

Control de la charge par triacs de 40A 400V.

Ajustement de sortie et du minimum par canal avec des potentiomètres.

Entrée numérique DMX-512 (1990).

Changement de tension:

Double base schuko avec protection a travers de fusible pour le test des charges.

Changement de tension manuel type étoile-triangle pour 380V et 220V monophasé.

Entrées de réseau par connecteurs de sécurité Ce-tac.

Charge maximum admissible 24.000W

Switch rotatifs pour le directionement numérique des 12 canaux de puissance.