

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - SYSTÈME ALBA

ALBA 1-2 ON/OFF

Contrôleur de lumière on/off d'un canal et 2KW

La série de régulateurs individuels ont été créés pour répondre aux besoins de régulation de l'éclairage en petites installations ou les luminaires d'ambiance doivent s'adapter à des autours différents.

Avec cette gamme nous pouvons contrôler au même temps luminaires avec charge résistive et/ou luminaires de charge inductive.

Toute la gamme est complété avec le Demux 6A avec lequel nous pouvons contrôler voie DMX-512

tous les régulateurs ALBA.

La série ALBA est prête pour être installée en tableaux électriques dans des supports DIN 35, en faisant plus facile le montage et connexions.

Permet la possibilité d'être contrôlé à travers des modes de contrôle suivantes :

- Localement, par un commutateur incorporé
- Télécommandé, par des poussoirs
- Télécommandé, a partir de DEMUX 6A.



Référence: 24000058

Poids 0,4 Kg.

Dimensions 158x86x58

Finition extérieur Blanc

Alimentation Monophasée 230V 50Hz

Autres caractéristiques:

Charge de sortie maximum 2kW

Protection fusible 10 Amp. T

Section conducteur alimentation 2,5mm²

Connexions Bornier