

GRADATEURS - AMBIANCE

POWER 6-3 BA (AMBIANCE) // POWER 6-3 EM (AMBIANCE)

Bloc puissance de 6 canaux de 3kW (lignes indépendantes)

Ces gradateurs numériques ont été développés pour travailler dans les plus dures conditions soit en installations fixes ou mobiles.

D'identiques caractéristiques au modèle POWER 6-3 BN et EM, respectivement, mais avec la différence que l'entrée d'alimentation a trois neutres indépendants pour que le bloc puisse être utilisé en tant qu'éclairage de salle en respect des normes actuelles.

Le gradateur dispose de 6 canaux de 3kW chaque un et il a 6 potentiomètres dans le frontal pour l'ajustement du niveau de chaque canal que le permet travailler en mode autonome sans la présence de signal de control.

Les blocs AMBIANCE sont conçus pour être alimentés par lignes indépendantes en étant idéal pour contrôler des lignes d'éclairage d'ambiance et

respecter les normes actuelles.

Entrée de signal numérique par DMX-512 (1990)

Protection indépendante par canal par moyen de magnétos unipolaires.

Sélection de canal DMX par écran LCD placée dans le front.

Fonctions programmables:

- Adressage numéro de canal à assigner.
- Sélection du type de courbe à appliquer à chaque canal.
- Détermination des niveaux de minimum et maximum par canal.
- Fonction du test
- Détermination du chasser à utiliser



Références: 07000078

07000073

Poids 8 Kg. // 8Kg.

Dimensions 482x88x390 mm (modèle BA)
104x302x440 mm (modèle EM)

Finition extérieur Noir

Alimentation 3 neutres indépendants (3x230V 50Hz)

Autres caractéristiques:

Charge minime par canal 100W

Charge maxime total par canal 3000W

Charge maxime total 18.000W

Magnéto de sortie 16 Amp

Connecteur signal DMX-512 XLR-5 broches